

## RX-2K

### 2-KANAL-FUNKSTEUERUNG

- 2 unabhängige programmierbare Kanäle
- Bedienung von bis zu 340 Handsendern
- Reichweite im offenen Gelände bis 200 m
- Signalisierung der schwachen Batterie im Handsender
- Bestätigung der Scharf-/Unscharfschaltung/Alarmlöschung
- RS-232 Schnittstelle für die Programmierung über Computer mit installiertem Programm **DLOAD10**



### TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-10°C...+55°C
Spannungsversorgung	9...16 V DC
Ruhestromaufnahme	13 mA
Max. Stromaufnahme	50 mA
Gewicht	92 g
Abmessungen	118 x 72 x 24 mm
Relaisausgang	2 A / 24 V DC
SS-Ausgang	500 mA / 12 V DC

