

## RE-4K

### 4-KANAL-FUNKSTEUERUNG

- 4 unabhängige programmierbare Kanäle
- Bedienung von bis zu 340 Handsendern
- Reichweite im offenen Gelände bis 200 m
- Signalisierung der schwachen Batterie im Handsender
- Bestätigung der Scharf-/Unscharfschaltung/Alarmlöschung
- RS-232 Schnittstelle für die Programmierung über Computer mit installiertem Programm **DLOAD10**



### TECHNISCHE DATEN

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur   | -10...+55 °C        |
| Spannungsversorgung  | 9...16 V DC         |
| Ruhestromaufnahme    | 13 mA               |
| Max. Stromaufnahme   | 65 mA               |
| Gewicht              | 108 g               |
| Betriebsfrequenzband | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| SS-Ausgang           | 500 mA / 12 V DC    |