VERSA-LCDM-WRL

DRAHTLOSES LCD–BEDIENTEIL FÜR VERSA–ZENTRALEN

Das Funk–Bedienteil **VERSA–LCDM–WRL** ermöglicht die Bedienung und Parametrierung von Zentralen aus der Serie **VERSA** mit Hilfe von Funkbasismodulen **ACU–120**/**ACU–270**. Es wurde für den Betrieb im Rahmen des bidirektionalen **ABAX** –Funksystems ausgelegt.



Zwar ist **VERSA–LCDM–WRL** ein drahtloses Gerät, jedoch es bietet eine komplette Funktionalität von den verdrahteten Bedienteilen. Außerdem es besitzt auch einen integrierten Zutrittskartenleser. Über das Bedienteil können Sie: das System scharf schalten und unscharf schalten, einen Alarm löschen. Das Gehäuse des Bedienteils ermöglicht seine schnelle und einfache Montage in einem beliebigen Ort.

VERSA–LCDM–WRL ist ein kostengünstiges Gerät: es besitzt eine eingebaute separate Batterie zur Beleuchtung des Displays und der Tastatur. Durch diese Lösung kann die Betriebszeit sogar bis 3 Jahre dauern. Um die Energie zu sparen, kann man den Zutrittskartenleser ausschalten (wenn das Alarmsystem nicht über den Leser bedient wird).

- kompatibel mit den Zentralen der Serien **VERSA** (**Firmware 1.04 oder höher**)
- komplette Funktionalität wie bei den verdrahteten LCD–Bedienteilen
- bidirektionale verschlüsselte Funkkommunikation im Frequenzband 868 MHz
- Reichweite: bis zu 500 m im freien Feld (ausschließlich bei direkter Verbindung mit **ACU–120**/**ACU–270**)
- integrierter Zutrittskartenleser
- integrierter piezoelektrischer Wandler für akustische Signalisierung
- zwei Betriebsmodi: aktiv/Standby
- Aufwachen aus dem Standby–Modus
- Konfiguration über:
  - Programm **DLOADX**
  - Bedienteil im Servicemodus
- großes und gut lesbares LCD–Display
- die Sprache auf dem Display ist mit der Sprachversion der Alarmzentrale gleich
- LEDs zur Zustandsanzeige der Bereiche und des Systems
- beleuchtetes Display und Tastenfeld (in weiß)
- Sabotagekontakt gegen Öffnen des Deckels und Abriss von der Wand
- leichte und schnelle Montage des Gehäuses
- Stromversorgung: zwei Batterien CR123A 3 V

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Gehäuses	139 x 124 x 22 mm
Betriebstemperatur	-10 °C...+55 °C
Gewicht	280 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Betriebsfrequenzband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Funkreichweite (im freien Gelände)	bis zu 500 m m
Batterie	2 x CR123A 3V
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Stromaufnahme im Bereitschaftsmodus aus der Batterie BT1	5 µA
Maximale Stromaufnhme aus der Batterie BT1	50 mA
Stromaufnahme im Bereitschaftsmodus aus der Batterie BT2	1 µA
Max. Stromaufnahme aus der Batterie BT2 (ausgeschalteter Kartenleser)	45 mA
Max. Stromaufnahme aus der Batterie BT2 (eingeschalteter Kartenleser)	90 mA

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.