

# AMD-102

## FUNK-MAGNETKONTAKT MIT ROLLLADENEINGANG

- zwei Reedkontakte für einfache Installation
- Eingang für Anschluss eines externen Melders
- zusätzlicher Digitalkanal zur Bedienung eines externen Melders
- Bedienung von Rollladenmeldern mit Impulsanalyse
- Fernkonfiguration
- Sabotagekontakt



### TECHNISCHE DATEN

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Empfindlichkeit des zusätzlichen Eingangs | 312 ms            |
| Umweltklasse                              | II                |
| Lebensdauer der Batterie (in Jahren)      | ca. 3 Jahre       |
| Abmessungen des Gehäuses                  | 24 x 110 x 27 mm  |
| Betriebstemperatur                        | -10...+55 °C      |
| Betriebsfrequenz                          | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Ruhestromaufnahme                         | 50 µA             |
| Max. Stromaufnahme                        | 16 mA             |
| Gewicht                                   | 56 g              |
| Funkreichweite (im freien Gelände)        | bis 500 m         |
| Batterie                                  | CR123A 3V         |