

MRU-300

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Ο αναμεταδότης σημάτων ραδιοσυχνότητας **MRU-300** λαμβάνει τις εκπομπές από ασύρματες συσκευές **MICRA** και τις αναμεταδίδει. Λειτουργεί με τους πίνακες ελέγχου **PERFECTA** (μοντέλα WRL), τον ελεγκτή **VERSA-MCU**, τον ελεγκτή **MTX-300**, τη μονάδα συναγερμού **MICRA** (έκδοση λογισμικού 2.02 ή νεότερη).

- υποστήριξη για τις ακόλουθες συσκευές ασύρματων συστημάτων **MICRA**:
 - ανιχνευτές **MFD-300**, **MFD-300 BR**, **MGD-300**, **MGD-300 BR**, **MMD-300**, **MMD-300 BR**, **MMD-302**, **MMD-302 BR**, **MPD-300**, **MPD-310**, **MPD-310 Pet**, **MSD-300**, **MSD-350**, **MXD-300**, **MXD-300 BR**
 - τηλεχειριστήρια **MPT-350**
 - ασύρματα τηλεχειριστήρια **MKP-300**
- κρυπτογραφημένη επικοινωνία ραδιοσυχνότητας στη ζώνη συχνοτήτων 433 MHz
- ένδειξη LED της κατάστασης του αναμεταδότη
- προστασία από παραβίαση έναντι ανοίγματος του περιβλήματος
- τροφοδοσία 230 V AC
- ενσωματωμένο τροφοδοτικό μεταγωγής
- προστασία από βραχυκύκλωμα της εισόδου τροφοδοσίας
- εφεδρική μπαταρία
- κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας
- επιτήρηση κατάστασης μπαταρίας και κύκλωμα αποσύνδεσης χαμηλής μπαταρίας



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαστάσεις κουτιού	126 x 158 x 32 mm
Διαστάσεις πλακέτας	87 x 104 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10°C...+55°C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	8 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	15 mA
Βάρος	266 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	433,05 ÷ 434,79 MHz
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Μπαταρία Λιθίου	3,7 V / 1800 mAh
Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (ανοικτός χώρος) για PERFECTA	Προς 500 m
Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (ανοικτός χώρος) για MICRA / VERSA-MCU / MTX-300	Προς 450 m