# ACCO-SCR-BG

## TASTIERA DA ESTERNO CON LETTORE DI PROSSIMITÀ

La tastiera da esterno con lettore di prossimità ACCO–SCR–BG fa parte del sistema di controllo accessi ACCO e ACCO NET, che trova applicazione in aziende, scuole, impianti industriali, edifici pubblici, ecc.

Il dispositivo consente un'identificazione efficace dell'utente non solo tramite codice ma anche transponder passivi operanti nella banda 125 kHz (scheda di prossimità, tag, ecc.). La segnalazione ottica (LED) indica lo stato della porta e le funzioni eseguite dal dispositivo. La segnalazione acustica e i tasti retroilluminati rendono il dispositivo estremamente intuitivo.

La protezione da manomissione ottica risponde all'apertura del contenitore e alla rimozione dal muro. La tastiera include un pulsante campanello. Grazie al design speciale del suo involucro, il dispositivo può essere montato anche all'esterno, sulla parete esterna dell'edificio.

- autorizzazione accesso tramite codice e/o card
- gestione dei card, chip ed altri transponder passivi 125 kHz
- LED indicatori stato porta e modulo
- buzzer di segnalazione integrato
- tasti retroilluminati
- protezione ottica antisabotaggio contro apertura e rimozione
- pulsante campanello
- installazione da esterno e da interno

## SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| **Frequenza operativa** | 125 MHz |
| **Dimensioni del box** | 47 x 158 x 24 mm |
| **Temperatura di lavoro** | -20...+55 °C |
| **Tensione nominale di alimentazione (±15%)** | 12 V DC |
| **Assorbimento di corrente in stato di pronto** | 85 mA |
| **Assorbimento di corrente massimo** | 110 mA |
| **Peso** | 237 g |
| **Umidità massima** | 93±3% |
| **Standard supportati** | UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102 |
| **Lunghezza del cavo** | 3,80 m |

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.