

# MMD-302 BR

## BEZDRÁTOVÝ MAGNETICKÝ DETEKTOR OTEVŘENÍ DVEŘÍ A OKEN PRO SYSTÉM MICRA

Magnetický detektor otevření dveří a oken **MMD-302** je určen pro perimetrickou ochranu. Zařízení obsahuje vstup pro připojení roletových detektorů, které umožňují detekci násilného otevření rolet s příslušně vybavenými senzory. **MMD-302** umožňuje reagovat na narušitele ještě před tím, než vnikne do chráněného prostoru.

- kompatibilní se zabezpečovacím modulem **MICRA**, ústřednami **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL**, **PERFECTA 64 M** (osazenou modulem **PERFECTA RF**) a také s **VERSA-MCU** a bezdrátovým kontrolérem **MTX-300**
- dva jazýčkové kontakty pro montáž v jakékoliv orientaci,
- vstup pro externí detektor rolet,
- správa baterie umožňující dlouhý provoz na baterii CR123A,
- detekce sabotáže – otevření a odtržení od montážního povrchu



### TECHNICKÁ DATA

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Rozměr krytu                                       | 24 x 110 x 27 mm           |
| Rozsah pracovních teplot                           | -10 °C...+55 °C            |
| Max. proudová spotřeba                             | 27 mA                      |
| Hmotnost                                           | 64 g                       |
| Maximální relativní vlhkost                        | 93±3%                      |
| Pracovní frekvence                                 | 433,05 ÷ 434,79 MHz        |
| Baterie                                            | CR123A 3V                  |
| Proudový odběr v klidovém režimu                   | 80 µA                      |
| Výdrž baterie (v režimu šetření energie, v letech) | Předpokládaná výdrž 3 roky |
| Třída prostředí dle EN50131-5                      | II                         |
| Citlivost externího vstupu NC                      | 312 ms                     |