

PRF-LCD-WRL

LCD-TASTATUR FÜR BEDIENFELDER PERFECTA

PRF-LCD-WRL ist eine drahtlose Tastatur und wurde für den täglichen Betrieb der Bedienfelder **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL** und **PERFECTA-T 32-WRL** ausgelegt. Zwei-Wege-Kommunikation mit dem Bedienfeld wird bei 433 MHz ausgeführt. Das Gerät erfüllt die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 50131 Gruppe 2. Große Tasten, LCD-Display und LEDs, die den Systemstatus anzeigen, machen den Betrieb des Systems für alle Benutzer einfach und klar. Zusätzlich zu den Zifferntasten verfügt das Tastenfeld über Tasten zur schnellen Aktivierung des gewählten Wachmodi (Tag, Nacht, volle Überwachung) und Auslösung von drei Alarmen: Panik, Feuer, Aux. Mit seinem ästhetischem Design passt PRF-LCD perfekt als Dekoration des geschützten Raums.

- kompatibel mit den Bedienfeldern **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL**
- Zwei-Wege-Radiokommunikation bei 433 MHz
- großes und anschauliches LCD-Display
- LEDs, die den Systemstatus anzeigen
- schnelle Aktivierung des gewählten Wachmodi mittels Funktionstasten
- PANIK, FEUER, AUX-Alarme ausgelöst mittels der Tastatur
- beleuchtete Anzeige und Tasten
- Stromquelle: zwei 3V CR123A Lithiumbatterien

•
•
•
•
•
•
•



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Gehäuses	139 x 124 x 22 mm
Betriebstemperatur	-10 °C...+55 °C
Gewicht	280 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Betriebsfrequenzband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Funkreichweite (im freien Gelände)	bis zu 200 m
Batterie	2 x CR123A 3V
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Stromaufnahme im Bereitschaftsmodus aus der Batterie BT1	0,005 mA
Maximale Stromaufnahme aus der Batterie BT1	50 mA
Stromaufnahme im Bereitschaftsmodus aus der Batterie BT2	1 µA
Maximale Stromaufnahme von der Batterie BT2	45 mA



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.