

AMD-101

BIDIREKTIONALER FUNK-MAGNETKONTAKT

- 2 Reedkontakte, die Auswahl der Montageart ermöglichen
- Eingang zum Anschluss eines beliebigen Außenmelders
- zusätzlicher Digitalkanal zur Bedienung des Außenmelders
- Fernkonfiguration
- Sabotagekontakt



TECHNISCHE DATEN

Empfindlichkeit des zusätzlichen Eingangs	312 ms
Lebensdauer der Batterie (in Jahren)	ca. 3 Jahre
Abmessungen des Gehäuses	24 x 110 x 27 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Ruhestromaufnahme	50 µA
Max. Stromaufnahme	16 mA
Gewicht	56 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93 ±3%
Betriebsfrequenzband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Funkreichweite (im freien Gelände)	bis 500 m
Batterie	CR123A 3V
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Erfüllte Normen	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Sicherheitsgrad gem.	Grade 2