

# ASW-200 F

## FICHE INTELLIGENTE AVEC PRISE DE TYPE F (SCHUKO)

**ASW-200 F** est une fiche intelligente qui permet d'activer et de désactiver à distance des appareils connectés. La fiche est conçue pour fonctionner dans le système bidirectionnel sans fil **ABAX 2/ABAX**.

- commande des appareils électriques d'une puissance jusqu'à 2300 W
- communication radio cryptée bidirectionnelle dans la bande de fréquence 868 MHz (norme AES)
- diversification de canaux de transmission – 4 canaux permettant la sélection automatique de celui qui rend possible la transmission sans interférences avec d'autres signaux dans la bande de fréquence de 868 MHz
- mise à jour de la fiche à distance
- configuration à distance
- voyant LED pour la signalisation
  - possibilité d'afficher la consommation actuelle de l'appareil connecté
  - information sur des pannes
  - possibilité d'éteindre complètement le voyant
  - bouton spécial pour configurer les paramètres du voyant
- protection du firmware contre la surcharge et la surchauffe

**ASW-200** est pris en charge par :

- **ABAX 2 :**
  - contrôleur **ACU-220/ACU-280**
  - retransmetteur **ARU-200**
- **ABAX :**
  - contrôleur **ACU-120/ACU-270**
  - retransmetteur **ARU-100**
  - centrale **INTEGRA 128-WRL**

**ASW-200** est aussi disponible avec prise de type **E** (EURO).



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Températures de fonctionnement                               | -10°C...+55°C          |
| Poids                                                        | 61 g                   |
| Humidité maximum                                             | 93±3%                  |
| Bande de fréquence de fonctionnement                         | 868,0 ÷ 868,6 MHz      |
| Dimensions                                                   | ø45 x 70 mm            |
| Classe environnementale selon EN50130-5                      | II                     |
| Normes respectées                                            | EN 50130-4, EN 50130-5 |
| Tension d'alimentation                                       | 230 V AC, 50-60 Hz     |
| Consommation de puissance en mode veille                     | 1 W                    |
| Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ABAX   | à 500 m                |
| Charge nominale (charge résistive)                           | 10 A                   |
| Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ABAX 2 | à 1000 m               |



Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.