

# VERSA 10

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Οι πίνακες ελέγχου προορίζονται για την προστασία μικρών και μεσαίων κτιρίων και προσφέρουν πολλαπλή λειτουργικότητα στον τομέα προστασίας. Μεταξύ των ανταγωνιστικών προϊόντων διαφέρουν λόγω των δυνατοτήτων επέκτασης ασύρματης (Συμβατότητα με τους ελεγκτές ABAX, ABAX 2: ACU-120, AACU-270) και ενσύρματης καθώς και των προχωρημένων λειτουργιών επικοινωνίας που είναι διαθέσιμες χάρη στους ειδικές μονάδες GSM/GPRS και TCP/IP.



- συμμόρφωση με το EN50131 Grade 2
- 10 είσοδοι με δυνατότητα επέκτασης έως 30
  - επιλογή διαμόρφωσης: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
  - δυνατότητα εξυπηρέτησης των ανιχνευτών παντζουριού και δόνησης
  - έλεγχος παρουσίας ανιχνευτών
- πρόσθετη είσοδος δολιοφθοράς
- 4 έως 12 εξοδοι με δυνατότητα προγραμματισμού
- 2 εξοδοι τροφοδοσίας
- διαίρεση του συστήματος σε 2 υποσυστήματα:
  - 3 τρόποι οπλισμού σε κάθε υποσύστημα
  - όπλιση/αφόπλιση από τον χρήστη ή από χρονοδιακόπτες
- δίαυλος επικοινωνίας για σύνδεση τηλεχειριστηρίων, των αναγνώστων και των μονάδων επέκτασης
- θύρα RS-232 – (υποδοχή RJ) για προγραμματισμό
- ενσωματωμένος dialer με τις εξής λειτουργίες:
  - αναφορά (SIA, ContactID, άλλα)
  - ακουστική προειδοποίηση (8 αριθμοί, 16 προειδοποιήσεις, 64 μηνύματα)
  - Δυνατότητα τηλε-προγραμματισμού (ενσωματωμένο μόντεμ 300 bps)
- υποστήριξη επικοινωνίας GSM/GPRS:
  - μηνύματα φωνής/SMS
  - αναφορά SMS/GPRS
- λειτουργία συστήματος με χρήση:
  - τηλεχειριστηρίων LCD ή LED (έως 6)
  - ασύρματων τηλεχειριστηρίων **VERSA-LCDM-WRL (VERSA 10 Firmware v1.04 ή νεότερη έκδοχή), VERSA-KWRL2 (VERSA 10 Firmware v1.09 ή νεότερη έκδοχή)**
  - τηλεχειριστηρίων με οθόνη αφής **INT-TSG2, INT-TSH2 (VERSA Firmware 1.10 ή νεότερη έκδοχή)**
  - τηλεχειριστηρίων
- εύκολη ενημέρωση του λογισμικού (firmware) για την ενίσχυση του πίνακα με νέα χαρακτηριστικά
- υποστήριξη 31 κωδικών χρήστη:
  - 30 απλοί χρήστες
  - 1 εγκαταστάτης
- μεμονωμένη ονομασία για εύκολη λειτουργία και διαχείριση του συστήματος χρονοδιακόπτες:
  - 4 χρονοδιακόπτες με υποστήριξη διακοπών
- μνήμη 2047 συμβάντων
- αυτόματη διάγνωση των βασικών στοιχείων του συστήματος
- ενσωματωμένο παλμό-τροφοδοτικό 2A
  - προστασία από υπερφόρτιση
  - προστασία από πλήρη αποφόρτιση του συσσωρευτή
  - εποπτεία φόρτισης του συσσωρευτή
- επιλογή να μην αναφέρονται πιθανά προβλήματα σύνδεσης με το διακομιστή της SATEL ως αποτυχία

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία            | II           |
| Κατηγορία προστασίας                | Βαθμίδα 2    |
| Πίνακες ελέγχου                     | 12 V DC      |
| Προδιαγραφές εξόδων χαμηλού φορτίου | 50 mA        |
| Προδιαγραφές εξόδων υψηλού φορτίου  | 1100 mA      |
| Προδιαγραφές τροφοδοσίας            | 2 A          |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας      | -10...+55 °C |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±10%)  | 18 V AC      |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby      | 100 mA       |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας    | 125 mA       |
| Βάρος                               | 114 g        |