

INT-RX-S

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠ'ΕΚΤΑΣΗΣ Δ'ΕΚΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 433 MHz

Ο δέκτης τηλεχειριστήριων 433MHz επιτρέπει τη χρήση τηλεχειριστήριων ελέγχου για τον έλεγχο συστήματος συναγερμού. Κάνει τον έλεγχο ενός οικιακού συστήματος συναγερμού είναι τόσο απλός όσο ο έλεγχος ενός συναγερμού αυτοκινήτου.

- Επιτρέπει τη χρήση τηλεχειριστήριων απομακρυσμένου ελέγχου 433 MHz με πίνακες **INTEGRA**, **VERSA**, **PERFECTA 16**, **PERFECTA 32**, **PERFECTA 32 LTE**, **PERFECTA-IP 32** και **PERFECTA-T 32**
- πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο ταυτότητας χρήστη
- Ευέλικτη εκχώρηση των λειτουργιών στα κουμπιά του τηλεχειριστήριου
- Συμβατό με **P-2**, **P-4**, **T-1**, **T-2**, **T-4**, **MPT-300** και **MPB-300** τηλεχειριστήρια
- Μικρό περίβλημα διευκολύνει την εγκατάσταση σε κατάλληλο μέρος



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜ'ΕΝΑ

| | |
|--|----------------------------------|
| Αριθμός υποστηριζόμενων ασύρματων τηλεχειριστήριων μπρελόκ | 248 |
| Τάση τροφοδοσίας | 12 V DC |
| Διαστάσεις κουτιού | 24 x 110 x 27 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10 °C...+55 °C |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 24 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 29 mA |
| Βάρος | 30 g |
| Μέγιστη υγρασία | 93±3% |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II |
| Υποστηριζόμενα τηλεχειριστήρια | MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 |
| Συχνότητα λειτουργίας Τηλεχειριστήριου | 433,05 ÷ 434,79 MHz |