# MTX-300

## 433 MHZ VEZETÉKNÉLKÜLI–RENDSZER VEZÉRLŐ

Az MTX–300 vezérlő a riasztórendszer 433 MHz–en működő vezetéknélküli eszközökkel történő kibővítését teszi lehetővé. Működhet SATEL gyártmányú (**INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus** vagy **MICRA**) vagy harmadik gyártótól származó vezérlőpanelekkel. De rádióvezérlőként, kert– vagy garázskapuk távvezérlővel történő nyitására/zárására, akár automatizációs rendszerekben is felhasználható. Az MTX–300 maximum 16 érzékelő, 32 távvezérlő és 4 vezetéknélküli **MSP–300** sziréna használatát támogatja. A vezérlő helyileg az áramköri lapon található nyomógombokkal vagy az arra szolgáló, és a programozási folyamatot leegyszerűsítő és felgyorsító, ingyenes számítógépes **MTX–SOFT** szoftverrel programozható.

- rendszer bővítése SATEL vezetéknélküli eszközökkel: max. 32 távvezérlő, max. 16 érzékelő, max. 4 sziréna
- 8 programozható relékimenet
- 2programozható szirénavezérlő bemenet
- off–line működési mód
- ház kinyitása elleni szabotázsvédelem




## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Tápfeszültség (±15%)** | 12 V DC |
| **Ház méretei** | 126 x 158 x 32 mm |
| **Működési hőmérséklet** | -10°C...+55°C |
| **Áramfelvétel készenléti állapotban** | 65 mA |
| **Maximális áramfelvétel** | 70 mA |
| **Tömeg** | 210 g |
| **Maximális nedvesség** | 93±3% |
| **A munka frekvencia terjedelme** | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| **A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)** | w zależności od urządzenia m |
| **EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály** | II |
| **OC típusú kimenetek megterheltsége** | 50 mA / 12 V DC |
| **jelfogó kimenetek megterheltsége (ellenállási megterheltség)** | 60 mA / 30 V DC |

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.