

# PRF-LCD-WRL

## БЕСПРОВОДНАЯ ЖКИ-КЛАВИАТУРА ДЛЯ ПРИБОРОВ СЕРИИ PERFECTA

### Клавиатура PRF-LCD-WRL

предназначена для ежедневной эксплуатации приборов серии **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL** и **PERFECTA-T 32-WRL**. Беспроводная двухсторонняя связь 433 МГц шифруется. Устройство удовлетворяет требованиям европейского стандарта EN 50131 Grade 2. Благодаря большим клавишам, ЖК-дисплею и светодиодам, отображающим состояние системы, ее эксплуатация удобна и проста для всех пользователей.

Кроме того, удобным решением являются клавиши быстрой постановки системы на охрану в выбранном режиме, клавиши вызова помощи и быстрого вызова тревог. Современный дизайн PRF-LCD-WRL позволяет устройству легко вписываться в интерьер охраняемых объектов.

- совместимость с приборами серии **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL**
- двухсторонняя шифрованная связь 433 МГц
- большой четкий ЖК-дисплей
- светодиоды, отображающие состояние групп и системы
- быстрое включение выбранного типа режима охраны с помощью предназначенных для этой цели специальных клавиш
- вызов с клавиатуры тревог: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- подсветка дисплея и клавиш
- звуковая сигнализация выбранных событий в системе
- сигнализация потери связи с прибором
- питание: две литиевые батарейки 3 В CR123A



### ТЕХДААННЫЕ

Габаритные размеры корпуса	139 x 124 x 22 мм
Диапазон рабочих температур	-10 °C...+55 °C
Вес	280 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Дальность действия (в прямой видимости)	до 200 м
Батарея	2 x CR123A 3B
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Максимальное потребление тока от батареи BT1	55
Потребление тока в дежурном режиме от батареи BT1	4