

# CD-2 BR

## ШТОРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

**CD-2** – проводной шторный извещатель движения. **CD-2** предназначен для работы в помещениях и может быть элементом охраны периметра.

**CD-2** выпускается в трех цветовых исполнениях: белом (**CD-2**), коричневом (**CD-2 BR**) и темно-сером (**CD-2 DG**).

- обнаружение движения с помощью пассивного инфракрасного датчика движения (ИК)
- регулировка чувствительности обнаружения движения
- цифровой алгоритм обнаружения движения
- цифровая компенсация температуры
- линза, спроектированная специально для шторных извещателей с узким углом обзора от SATEC
- сигнальный светодиод
- контроль работоспособности системы обнаружения движения и напряжения питания
- тамперная защита от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности



## ТЕХДААННЫЕ

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Напряжение питания ( $\pm 15\%$ )                | 12 В DC                |
| Обнаруживаемая скорость движения                 | 0,3...1 м/с            |
| Диапазон рабочих температур                      | -10°C...+55°C          |
| Потребление тока в режиме готовности             | 5 мА                   |
| Максимальное потребление тока                    | 7 мА                   |
| Вес                                              | 27 г                   |
| Максимальная влажность воздуха                   | 93 $\pm$ 3%            |
| Габаритные размеры                               | 20 x 102 x 25 мм       |
| Класс среды по стандарту EN50130-5               | II                     |
| Продолжительность сигнализации тревоги           | 2 с                    |
| Соответствие стандартам                          | EN 50130-4, EN 50130-5 |
| Время запуска                                    | 30 с                   |
| Охраняемая зона                                  | 5 м x 1 м, 15°         |
| Тревожные выходы (реле NC, резистивная нагрузка) | 40 мА / 24 В DC        |
| Тамперные выходы (NC)                            | 40 мА / 24 В DC        |
| Сопротивление контактов реле (выход тревоги NC)  | 26                     |