

ARU-100

OPAKOVAČ SIGNÁLU ZARIADENÍ ABAX

ARU-100 umožňuje efektívne zväčšenie dosahu činnosti systému **ABAX**, vďaka opakovaniu signálov zo zariadení umiestnených mimo dosah kontroléra (okrem klávesníc). Modul **ARU-100** má zálohovaný napájací zdroj a zabudovaný Li-on akumulátor, ktorý zabezpečuje činnosť modulu pri výpadku hlavného napájania.

- opakovanie signálu z maximálne 46 zariadení systému **ABAX** alebo **ABAX 2** (vo verzii min. 2.02)
- zistenie sabotáže
- možnosť napájania zo siete 230 V AC
- zabudovaný záložný akumulátor



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|--|--------------------|
| Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) | do 500 m |
| Akumulátor Li-on | 3,7 V / 1,8 Ah |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5 | II |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93±3% |
| Maximálny odber prúdu | 55 mA |
| Hmotnosť | 248 g |
| Napätie napájania (±15%) | 230 V AC, 50-60 Hz |
| Pracovná frekvencia | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 7 mA |
| Rozmer krytu | 126 x 158 x 32 mm |
| Rozmery dosky elektroniky | 87 x 104 mm |
| Pracovná teplota | -10...+55 °C |

