

ATD-100 BR

FUNK-TEMPERATURMELDER

- eingebauter digitaler Temperatursensor
- zwei programmierbare Temperaturschwellen
- Fernkonfiguration



TECHNISCHE DATEN

Lebensdauer der Batterie (in Jahren)	ca. 3 Jahre
Abmessungen des Gehäuses	24 x 110 x 27 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Ruhestromaufnahme	50 µA
Max. Stromaufnahme	16 mA
Gewicht	56 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93 ±3%
Betriebsfrequenzband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Funkreichweite (im freien Gelände)	bis 500 m m
Batterie	CR123A 3V
Genauigkeit der Temperaturmessung	±2%