

ARD-100

DRAADLOZE HERORIËNTATIE DETECTOR

De ARD-100 is een draadloze heroriëntatie detector die ontworpen is voor het **ABAX** tweeweg draadloze systeem. Het apparaat wordt gebruikt voor de bescherming van uw persoonlijke waardevolle spullen, en veranderingen in de oriëntatie ten opzichte van de aanvankelijk geregistreerde positie analyseert. De ingebouwde versnellingsmeter analyseert versnelling en de zwaartekracht. Elke verplaatsing wordt als activering beschouwd en veroorzaakt een alarm. De configuratie van de apparaat parameters worden op afstand uitgevoerd met behulp van de DLOADX software. De detector is voorzien van een batterijstatus functie en een sabotagebeveiliging tegen het openen of verwijderen van de muur. De detector is geschikt voor het **INTEGRA 128-WRL** alarmsysteem, de **ACU-120**, **ACU-270** en de oudere **ACU-100**, **ACU-250** controllers, evenals de **ARU-100** signaal repeater.

- individuele beveiliging voor kostbare voorwerpen
- heroriëntatie detectie van goederen
- configuratie op afstand
- sabotage beveiliging



TECHNISCHE GEGEVENS

Milieuklasse	II
Levensduur batterij (in jaren)	Ongeveer 3 jaar
Afmetingen behuizing	24 x 110 x 27 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Werking frequentiebereik	868,0 ÷ 868,6 MHz
Gewicht	48 g
Draadloos communicatiebereik (in open veld)	tot 500 m m
Batterij	CR123A 3V