

# INT-TSG-B

## TECLADO CON PANTALLA TÁCTIL

El teclado **INT-TSG** es una solución ideal para los usuarios de los sistemas de alarma **INTEGRA** y **VERSA** que esperen la comodidad en su manejo diario, la comodidad que se conoce de los smartphones y tablets modernos. La combinación de pequeñas dimensiones y un diseño atractivo hace que **INT-TSG** sea un componente ideal tanto para los interiores modernos como en los tradicionales. Su gran ventaja es el pequeño espesor de la carcasa, gracias a lo cual el teclado ópticamente se empotra en la pared en la que está instalado.

Sin embargo, el aspecto atractivo del equipo es solo el principio de la lista de sus ventajas. La pantalla de colores de 4,3" de diagonal ha permitido diseñar una forma completamente nueva del manejo diario de las centrales **INTEGRA** y **VERSA**. El panel táctil que cubre toda la placa frontal del equipo, hecho en la tecnología capacitiva permite el manejo cómodo con el dedo. Pictogramas grandes y legibles facilitan el uso de las opciones ofrecidas por el sistema.

Además de las órdenes básicas que sirven para la activación y desactivación del modo de espera, **INT-TSG** con una orden permite activar hasta secuencias complejas de órdenes gracias a las funciones **MACRO**. De esta forma es una solución ideal en el caso de utilizar la funcionalidad de "casa inteligente" disponible en las centrales **INTEGRA** y **VERSA**. Por ejemplo, la activación de la orden "sesión de cine" permite activar el cierre de las persianas, la apertura de la pantalla para el proyector LCD y el encendido de un alumbrado delicado de ambiente.

El teclado **INT-TSG** aporta también un acceso rápido y fácil a la información sobre el estado actual del sistema. Gracias a la opción de definir la información visualizada en el modo de la pantalla de estado, es suficiente echar un vistazo en la pantalla del equipo para saber si el sistema de alarma está en modo de espera, está activado el alumbrado en el exterior o, por ejemplo, está activado el rociado. En el modo de la pantalla de estado el teclado puede arrancar la presentación de fotos.



### Características:

- pantalla táctil capacitiva de 4,3" de diagonal que reacciona ante el toque delicado
- interfaz gráfico del usuario con íconos de colores
- funciones **MACRO** que facilitan el mando de los elementos de la domótica
- diodos LED que informan sobre el estado actual del sistema
- opción de ajustar la pantalla de estado a las necesidades del usuario
- 2 zonas (soportadas sólo por las centrales **INTEGRA** e **INTEGRA PLUS**)
- opción de activar alarmas **PÁNICO**, **INCENDIO**, **AUXILIAR**
- cooperación con las centrales de la familia **VERSA** (**VERSA** Firmware v1.04 o posterior, **INT-TSG** Firmware v1.03 o posterior)
- modo despertar
- marco de foto
- volumen ajustable

### DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	250 mA
Consumo máximo de la corriente	265 mA
Peso	165 g
Humedad máxima	93 $\pm$ 3%
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Tarjetas de memoria soportadas	microSD, micro SDHC
Dimensiones de la carcasa (ancho x alto x espesor)	120 x 92 x 14 mm