

ACCO-KLCDR-BW

TASTIERA LCD

ACCO-KLCDR-BG è una tastiera che fa parte del sistema di controllo degli accessi **ACCO** e **ACCO NET**. Le sue modalità operative sono indicate dai messaggi visualizzati e dagli indicatori LED. La tastiera consente l'identificazione dell'utente mediante il codice immesso utilizzando le chiavi o utilizzando transponder passivi di prossimità personali, quali schede, tag, ecc. La retroilluminazione dei tasti e il display LCD garantiscono un utilizzo confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione. ACCO-KLCDR è disponibile in due versioni di colore: bianco (**ACCO-KLCDR-BW**) e grigio (**ACCO-KLCDR-BG**).

- display LCD grande e facile da leggere
- autorizzazione accesso tramite codice e/o card
- gestione dei card, chip ed altri transponder passivi 125 kHz
- LED indicatori stato porta e modulo
- buzzer di segnalazione integrato
- retroilluminazione del display e dei tasti
- protezione antimanomissione



SCHEMA TECNICA

Frequenza operativa	125 MHz
Umidità massima	93±3%
Standard supportati	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102
Accesso con card	Si
Accesso con codice	Si
Assorbimento di corrente massimo	160 mA
Peso	236 g
Assorbimento di corrente in stato di pronto	60 mA
Dimensioni del box	140 x 126 x 26 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Tensione nominale di alimentazione (±15%)	12 V DC



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.