

# MZ-1 S

## MORSETTIERA DI DISTRIBUZIONE

MZ-1 S è una morsettiere di distribuzione universale progettata per impianti elettrici a bassa tensione, compresi i sistemi di allarme di sicurezza. Il suo scopo è quello di collegare diversi fili senza doverli saldare il che facilita enormemente il lavoro di installazione. Per una facile identificazione, le connessioni sono numerate.

MZ-1S è dotato di 6 morsettiere a vite con tensione di esercizio massima 24 V AC / DC e corrente fino a 500 mA. Inoltre, il modulo è dotato di un interruttore anti-manomissione che risponde all'apertura del contenitore.

Il modulo MZ-1 con morsetti a vite è disponibile in due versioni, che si differenziano per le dimensioni delle sue morsettiere: **MZ-1 L** (blocchi grandi) e **MZ-1 S** (blocchi piccoli).

- facilità dell'esecuzione dei collegamenti multipli in installazioni a bassa tensione come le centrali di allarme
- morsetti di tipo a vite



### SCHEDA TECNICA

Numero di morsetti	6
Tensione massima ammessa sui morsetti	24 V DC/AC
Contatto antimanomissione	Sì
Dimensioni del box	89 x 28 x 30 mm
Dimensioni dei morsetti	1,5 x 2,5 mm
Peso	42 g