

INT-KSG

Manipulator sensoryczny

Manipulator sensoryczny INT-KSG przeznaczony jest dla central alarmowych z rodziny INTEGRA. Nowy manipulator to istotne zmiany interfejsu użytkownika. Dodatkowo klawiaturę silikonową zastąpiono matrycą pojemnościowych sensorów, dzięki czemu urządzenie reaguje na dotknięcie oznaczonych pól.

Uproszczenie obsługi systemu alarmowego zostało osiągnięte między innymi poprzez wprowadzenie większego wyświetlacza, na którym jednocześnie może pojawić się więcej informacji, np. przy wyświetlaniu menu czy przy szybkim wyborze stref z listy. Każdemu z czterech przycisków makropoleceń, możemy przypisać do 16 oddzielnych pozycji z dodatkowymi poleceniami, co pozwala za pomocą krótkiej sekwencji przyciśnień wykonać złożone funkcje sterowania systemem. Dodatkowe korzyści jakie daje wyświetlacz to możliwość wyboru zestawu informacji o systemie istotnych z punktu widzenia użytkownika. Zastosowanie sensorów daje możliwość wyboru poleceń za pomocą dotyku, co ułatwia obsługę urządzenia.

Charakterystyka manipulatora INT-KSG


- duży wyświetlacz z nowym interfejsem obsługi, na którym jednocześnie może pojawić się więcej informacji
- nowa funkcjonalność wyświetlacza zapewniająca dostęp do szeregu informacji o systemie, które najbardziej nas interesują
- nowy sposób sterowania systemem alarmowym przy pomocy makropoleceń, co pozwala uruchamiać złożone funkcje za pomocą krótkiej sekwencji przycisków
- klawiatura dotykowa z podświetleniem
- potwierdzanie dotknięcia klawisza indywidualnym podświetleniem diody LED i dźwiękiem
- klawisze dedykowane do wywoływania alarmów: POŻAR, NAPAD, POMOC
- 2 programowalne wejścia z możliwością określenia wartości rezystorów parametrycznych



Safel®

SPECYFIKACJA MANIPULATORA INT-KSG

Napięcie zasilania	12 V DC \pm 15%
Pobór prądu w stanie gotowości	165 mA
Maksymalny pobór prądu	175 mA
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93 \pm 3%
Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość)	143 x 156 x 22 mm
Masa	320 g



**mieszkaj
bezpiecznie**
alarmy domowe w teorii i praktyce

Szukasz ciekawych artykułów o alarmach domowych,
fachowych porad lub przykładowych aranżacji sprzętowych?

Wejdź na:

www.mieszkajbezpiecznie.pl

25¹⁹⁹⁰/₂₀₁₅ | **Satel**®

ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdańsk
tel. 58 320 94 00; fax 58 320 94 01
e-mail: satel@satel.pl

www.satel.pl