

PK-01 Kódový zámok s čítačkou kariet

PK-01 je finančne prístupné a jednoduché riešenie všade tam, kde je potrebná kontrola vstupu na základe kódu alebo karty.



Kódový zámok je jednoduché riešenie na elektronickú kontrolu vstupu. Kódový zámok PK-01 je vhodný všade tam, kde nie je na kontrolu vstupu potrebná inštalácia zložitého systému.

Kódový zámok s čítačkou kariet

PK-01 umožňuje autorizovaný vstup do miestnosti pomocou bezdotykovej karty alebo pomocou kódu zadaného na klávesnici, čím sa obsluha kódového zámku stáva veľmi jednoduchou. Modul je napájaný napätím 12 V a spolu s elektromagnetickým zámkom slúži ako jednoduchý kontrolér dverí.

Zisťovanie nesprávnych kódov

Na ochranu pred vstupom neoprávnených osôb má modul funkciu rozpoznávania chybných kódov. Pri pokusoch o náhodné uhádnutie zadávaním niekoľkých nesprávnych kódov sa v module aktivuje alarmový výstup, bzučiak a LED-ka na module.





Vlastnosti

- autorizácia užívateľov pomocou kódu a/alebo karty
- 50 užívateľov
- programovanie modulu pomocou klávesnice
- LED-ky na zobrazovanie stavu modulu
- podsvietenie klávesov uľahčujúce používanie modulu potme
- zabudované relé na ovládanie zámku dverí
- možnosť montáže do exteriérov

PK-01

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania	12 V DC
Rozmery krytu	47 x 158 x 24 mm
Pracovná teplota	-25...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	105 mA
Maximálny odber prúdu	125 mA
Hmotnosť	297 g
Napätie prepínané cez kontakty relé	2 A / 24 V DC
Trieda prostredia podľa EN50130-5	III
Maximálne zaťaženie výstupu zvončeka	30 mA
Maximálne zaťaženie výstupu alarmu	30 mA
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 ± 3%
Pracovná frekvencia čítačky	125 kHz



Satel®

Budowlanych 66, 80-298 Gdansk, Poľsko
tel. +48 58 320 94 00; fax + 48 58 320 94 01
e-mail: trade@satel.pl

www.satel.eu